

Seculife SP Base

SpO₂-Simulator



SpO₂-Simulator

Klein! Schnell! Günstig!

Kompakter SpO₂-Simulator zum einfachen Überprüfen aller gängigen SpO₂-Monitore. Einfachste Bedienung dank farbigem Touchscreen.

Eigenschaften:

- Klein, tragbar, leicht, robust
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Farb-Touchscreen
- Betrieb im voreingestellten und im manuellen Modus
- 6 Sättigungsniveaus von 80-99%
- Herzfrequenzen von 30-240 BPM
- Einstellbarer Perfusionsindex
- Puls synchronisiert mit den Serien SECULIFE PS 100-300, SECULIFE BP PRO
- Werkseitige Voreinstellungen
- Firmware Update durch Anwender möglich



Technische Daten Seculife SP BASE*

SpO₂

Verfügbare Werte	80, 85, 90, 95, 98, 99 %
Genauigkeit	2 %

Herzfrequenz

Verfügbare Werte	30, 40 60, 80, 100 120, 140, 150, 245 BPM
Genauigkeit	1 %

Perfusionsindex

Verfügbare Werte	0,2 %, 2,0 %, 10 %
------------------	--------------------

Unterstützte Systeme

wählbar	Nellcor, Masimo, Nonin, Nihon Kohden, Mindray, GE-Ohmeda, Philips/HP, BCI
---------	--

*Lt. Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten

Lieferumfang:

- SP BASE Simulator
- Batterien
- Netzteil mit Kabel
- Synchron Datenkabel
- Tasche

