

## SECULIFE HITAM

Multimeter



*Maßgeschneidert für den Einsatz  
in der Medizintechnik:  
Das digitale TRMS Multimeter ist  
vielseitig verwendbar, unter  
anderem in Service, Reparatur  
und Prüfung von Medizingeräten.*



### Eigenschaften

- 23 Funktionen
- Hohe Präzision und Zuverlässigkeit
- Messkategorie 600V CAT III und 300V CAT IV
- TRMS AC und AC+DC, 20 kHz Bandbreite
- Datenspeicher für mehr als 15.000 Messwerte
- Gehäuse und Gummischutzhülle mit antimikrobieller Wirksamkeit

## Technische Daten SECULIFE HITAM\*

Messfunktion	Messbereich	Auflösung bei Messbereichsendwert
<b>V</b>	100 mV	10 $\mu$ V
	1 V	100 $\mu$ V
	10 V	1 mV
	100 V	10 mV
	1000 V	100 mV
<b>A</b>	100 $\mu$ A	10 nA
	1 mA	100 nA
	10 mA	1 $\mu$ A
	100 A	10 $\mu$ A
	1 A	100 $\mu$ A
	10 A	1 mA
<b><math>\Omega</math></b>	100 $\Omega$	10 m $\Omega$
	1k $\Omega$	100 m
	10 k $\Omega$	1 $\Omega$
	100 k $\Omega$	10 $\Omega$
	1 M $\Omega$	100 $\Omega$
	10 M $\Omega$	1 $\Omega$
	40 M $\Omega$	10 $\Omega$
<b>F</b>	10 nF	10 pF
	100 nF	100 pF
	1 $\mu$ F	1 nF
	10 $\mu$ F	10 nF
	100 $\mu$ F	100 nF
	1000 $\mu$ F	1 $\mu$ F

### Allgemein

Datenschnittstelle	optisch, seriell, bidirektional
Messwertespeicher	4 Mbit / 540 kB für ca. 15.400 Messwerte
Versorgung	2 x 1,5 V (Batterie Typ AA)
Betriebsdauer	ca. 200 Std.
Anzeige	LCD, hintergrundbeleuchtet
Größe	200 mm x 87 mm x 45 mm
Gewicht	ca. 350 g (inkl. Batterien)

\*Lt. Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten